

طخاظ

مدفأة كهرباء

استطاعة 4000 واط

QT 4018



تعليمات التشغيل

يجب قراءة تعليمات التشغيل بعناية واتباع جميع التعليمات

تحذيرات

- يجب قراءة التعليمات بدقة قبل استخدام المدفأة.
- لا تضع الملابس أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال على المدفأة وذلك لدرئ خطر الحريق وحتى لا تؤثر على كفاءة المدفأة.
- لا تضع المدفأة بجانب الحائط مباشرة أو بجانب الثياب أو الستائر أو المفروشات دائماً حافظ على جهة المدفأة إلى وسط الغرفة واختر لها المكان المناسب بحيث لا يصطدم بها الأطفال أو الحيوانات ويتسببون بوقوعها .

المواصفات الفنية

- تستعمل للتدفئة داخل المنازل والمكاتب
- حساس أمان يفصل الكهرباء عند وقوع المدفأة
- عاكس عالي للحرارة يؤدي إلى توفير في الكهرباء
- تصميم أنيق وعملي في التحريك والتنقل
- دواليب متينة لسهولة التحريك
- 3 شمعات كوارتز استطاعة 2000 واط
- توربين مع وشيعة استطاعة 2000/1000 واط
- الجهد/التردد الكهربائي: 220 فولت/ 50 هرتز
- أبعاد المدفأة: 31x59.5x79 سم

تعليمات التشغيل

- 1 - قم بإخراج المدفأة من الكرتونة بعناية واحتفظ بالكرتونة لحفظ المدفأة بها في غير موسمها .
 - 2 - قم بتوصيل المدفأة في مأخذ الكهرباء .
 - 3 - من الأفضل عدم استخدام أي مأخذ كهربائي مشترك مع أي جهاز آخر.
 - 4 - تجهزة المدفأة بمفتاحين للتشغيل:
- المفتاح العلوي: مؤلف من ثلاث مستويات:
 - ❖ المستوى الأول توربين
 - ❖ المستوى الثاني توربين مع وشيعة باستطاعة 1000 واط
 - ❖ المستوى الثالث توربين مع وشيعة باستطاعة 2000 واط
 - المفتاح السفلي: مؤلف من ثلاث مستويات:
 - ❖ المستوى الأول شمعة باستطاعة 650 واط
 - ❖ المستوى الثاني شمعتين باستطاعة 1300 واط
 - ❖ المستوى الثالث ثلاث شمعات باستطاعة 2000 واط